

久豐發電機頭(Alternator)規格表

名稱：30kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A30	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	27
	kVA	34
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：40kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A40	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	36
	kVA	45
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：50kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A50	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	45
	kVA	56
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：60kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A60	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	54
	kVA	68
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：80kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A80	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	72
	kVA	90
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：100kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A100	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	90
	kVA	113
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：125kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A125	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	113
	kVA	141
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：150kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A150	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	135
	kVA	169
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：200kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A200	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	180
	kVA	225
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：300kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A300	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	270
	kVA	338
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	

名稱：500kW 發電機頭(Alternator)		
型號 Type	JF-A500	
頻率 Frequency (Hz)	50	60
額定輸出 Rated Output	kW	450
	kVA	563
額定輸出 Rated Output	kW	500
	kVA	625
額定電壓 Rated Voltage (V)	220~440	220~480
相數 Phase	三相 4 線 / 單相 3 線	
極數 Polarity	(可切換)	
功率因數 Power Factor (cosΦ)	三相 0.8	
激磁電壓 Excitation Voltage (V)	63	
激磁電流 Excitation Current (A)	5	
額定轉速 Rated rpm (r/min)	1500	1800
環境溫度 Environment Temperature	40°C	